

Powered by  
tuya®

## Owler Smart Door Protect

- 2.4GHz Wi-Fi, Wi-Fi работает на расстоянии до 45M
- Бесплатное приложение для IOS и Android
- При обнаружении движения двери/окна на телефон придет уведомление
- Пользователь может использовать устройство для других пользователей, и устройство будет посылать сигнал тревоги для всех пользователей.

Сенсорный WI-FI датчик открытия двери TUYA 01-DS предназначен для детекции открытия дверей. Датчик оснащен беспроводной системой радиосвязи, которая использует шифрование сообщений и защиту от подлога. Это обеспечивает отличную защищенность сигнализации от попыток взлома злоумышленниками.

Данное устройство можно использовать для охраны любых объектов: квартир, частных домов, офисов, магазинов, складов, производственных помещений и др. Преимуществом датчика является и его удобная и чрезвычайно легкая самостоятельная установка при помощи клеевых пластин, что облегчит процесс установки и не оставит следов монтажа.

С помощью мобильного приложения TuYa Smart, вы можете организовать охрану, управление и мониторинг любого объекта вашей недвижимости, посредством подключения к интернет сети различных устройств, поддерживающих интернет-подключение к домашней сети WiFi.

С TuYa Smart у вас больше не возникнет необходимости покупать дорогостоящие охранные системы, все что вам нужно, это приобрести беспроводные WiFi извещатели и подключить их к домашней сети. Сигнализаторы задымленности, датчики движения и открытия двери, видекамеры и многое другое, все это в единой, универсальной охранный сигнализационной системе. Почувствуйте комфорт управления безопасностью вашей собственности.

## Характеристики

Название	Wi-Fi Door sensor
Тип аккумулятора	CR123A-3V*1
Ток срабатывания	115~120mA
Резервный электрический ток	20uA
Продолжительность работы	10/день 1 год --5/день 2 года
Время работы в режиме ожидания	5 лет
Рабочая температура	0°C~40°C (32°F~104°F)
Рабочая влажность	20% ~ 85%
Wi-Fi	2.40GHz
Стандарт беспроводной сети	IEEE 802.11b/g/n
Радиус действия Wi-Fi	45M
Размер основного устройства	71*21*22 мм
Размер дублирующего устройства	40*11*11 мм
	<b>Электропитание</b>
При полной нагрузке	>2.9V
При повышенной нагрузке	>2.82V
При низком уровне заряда	<2.75V

Совместим со многими другими устройствами умного дома, для реализации функции связи Linkage.

**Примечание:**  
Устройство срабатывает только через 3 секунды, после открытия или закрытия.

## Состояния светового индикатора

Состояние устройства	Состояние индикатора
В режиме Smart Wi-Fi	Мигает 2 раза/сек.
В режиме точки доступа	Мигает 1 раз каждые 2 сек.
При срабатывании сигнализации	Мигает 1 раз каждые 5 сек.
В режиме ожидания	Откл.

**Примечание:**  
Удерживайте кнопку сброса в течение 5-7 секунд, устройство будет сброшено и удалено из приложения. Также вы можете изменить способ добавления.