

Инструкция по настройке номера канала сети Wi-Fi.

Внимание, после смены номера канала сеть Wi-Fi на непродолжительное время (от 10 до 30 секунд) будет недоступна. Устройства, ранее присоединенные к Wi-Fi, могут потребовать выполнить переподключение.

Важно! При смене канала необходимо учитывать следующие особенности:

- Рекомендуется вручную выбирать каналы 1, 6 либо 11 для диапазона 2,4 ГГц (каналы 12 и 13 могут не поддерживаться некоторыми устройствами).
- Рекомендуемые каналы 36, 40, 44 либо 48 для диапазона 5 ГГц (остальные каналы могут не поддерживаться вашими устройствами).

Модель роутера: Qtech QBR-1041W;

Версия ПО: 3.1.0.180 (и выше);

Настройка:

- Подключитесь к роутеру и откройте web-интерфейс (по умолчанию 192.168.1.1, admin/admin).
- В меню «Администрирование» - «Статус» можно посмотреть информацию о текущем номере канала:

Беспроводная сеть	Статус Эта страница показывает текущее состояние и некоторые основные настройки устройства.
Настройка Интернет	
Настройки IPv6	
Безопасность	
Администрирование	
Выход	

Системная информация

Серийный номер	00035780515030026029
Время работы	0day:0h:1m:9s
Версия ПО	3.1.0.180
Время сборки ПО	Fri Sep 30 09:22:13 MSK 2016

Конфигурация беспроводной сети

Режим	AP
Полоса	2.4 GHz (B+G+N)
SSID	MTSRouter-026029
Номер канала	6
Шифрование	WPA2
BSSID	00:1f:ce:be:77:5a
Подключенные клиенты	0

- Перейдите в меню «Беспроводная сеть», подраздел «Основная сеть». Выберите номер канала из выпадающего списка.

Беспроводная сеть

- Основная сеть
- Расширенные настройки
- Безопасность
- Доступ
- Сканер сети
- WPS
- Расписание

Настройка Интернет

Настройки IPv6

Безопасность

Администрирование

Выход

Основные настройки беспроводной сети

Эта страница используется для настройки параметров LAN-клиентов, настройки шифрования и сетевые параметры беспроводной сети.

Выключить беспроводной интерфейс

Полоса: 2.4 GHz (B+G+N)

Режим: AP

Идентификатор SSID: MTSRouter-026029

Ширина канала: 40MHz

Контроль боковой полосы: Сверху

Номер канала: Auto

Широковещательный SSID: Auto

WMM: Enabled

Скорость данных: 11 Мбит/с (0:без ограничений)

Ограничение передачи: 10 Мбит/с (0:без ограничений)

Ограничение приёма: 12 Мбит/с (0:без ограничений)

Количество клиентов: 16

Подключенные клиенты: Показать активных клиентов