



СЕНСОРНЫЙ WI-FI ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ TUYA 01-WPM

- 2.4GHz Wi-Fi, Wi-Fi работает на расстояние до 45M
- Бесплатное приложение для IOS и Android
- При обнаружении движения на телефон придет уведомление
- Пользователь может использовать устройство для других пользователей, и устройство будет посылать сигнал тревоги для всех пользователей.

Совместим со многими другими устройствами умного дома, для реализации функции связи Linkage.

Примечание:

После того как датчик сработал, он не будет срабатывать повторно ранее чем через минуту.

Сенсорный WI-FI датчик движения TuYa 01-WPM предназначен для отслеживания движения человека в охраняемом помещении. Принцип действия датчика основан на определении инфракрасного (ИК) излучения. Каждое живое существо - источник ИК излучения. Следовательно, как только датчик замечает его, он отправляет сигнал тревоги на центральный блок охранной сигнализации либо напрямую на ваш мобильный телефон. Эта функция становится доступной после того, как вы установили мобильное приложение Smart Life.

С помощью приложения, вы сможете организовать охрану, управление и мониторинг любого объекта вашей недвижимости, посредством подключения к интернет сети различных устройств, поддерживающих интернет-подключение к домашней сети WiFi.

С TuYa Smart у вас больше не возникнет необходимости покупать дорогостоящие охранные системы, все что вам нужно, это приобрести беспроводные WiFi извещатели и подключить их к домашней сети. Сигнализаторы задымленности, датчики движения и открытия двери, видекамеры и многое другое, все это в единой, универсальной охранной сигнализационной системе. Почувствуйте комфорт управления безопасностью вашей собственности.

Устройство стабильно функционирует при температуре в диапазоне от 0°C до +40°C и влажности воздуха <85%. Угол обнаружения составляет 120°, а расстояние обнаружения до 7 метров. В комплекте поставляется монтажное крепление и руководство пользователя.

Датчик движения TUYA 01-WPM - атрибут современности и безопасности, вашего «умного дома».

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип аккумулятора	CR123A-3V
Ток срабатывания	120–130mA
Резервный электрический ток	20uA
Продолжительность работы	10/день 1 год – 5/день 2 года
Время работы в режиме ожидания	5 лет
Расстояние обнаружения	7М
Угол определения	120°
Рабочая температура	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Рабочая влажность	20% ~ 85%
Wi-Fi	2.4GHz
Стандарт беспроводной сети	IEEE 802.11b/g/n
Радиус действия Wi-Fi	45М
Электропитание	
При полной нагрузки	>2.9V
При повышенной нагрузки	>2.82V
При низком уровне заряда	<2.75V

СОСТОЯНИЕ СВЕТОВОГО ИНДИКАТОРА

Состояние устройства	Состояние индикатора
В режиме Smart Wi-Fi	Мигает 2 раза/сек.
В режиме точки доступа	Мигает 1 раз каждые 2 сек.
При срабатывании сигнализации	Мигает 1 раз каждые 5 сек.
В режиме ожидания	Откл.

Примечание:

Удерживайте кнопку сброса в течение 5-7 секунд, устройство будет сброшено и удалено из приложения. Также вы можете изменить способ добавления.