

MC-XL V.2

блок сопряжения с цифровым домофоном

Блок **MC XL** предназначен для совместного использования индивидуального видеодомофона **COMMAX**, **KOSOM**, **KENWEI**, **QUANTUM** и подъездного цифрового аудиодомофона типа **Railkman** и т.п.

MC XL позволяет подключить к одному из входов видеодомофона подъездную разговорную линию с просмотровой видеокамерой и типовую видеодомофонную вызывную панель.

Громкость устанавливается раздельными регуляторами , а номер квартиры - перемычками , точно так же как и в трубке подъездного домофона.

Примечание* ТОЛЬКО для мониторов фирмы KOSOM !

При отсутствии видеокамеры подъездного домофона (ДОП.КАМЕРА) Необходимо соединить видео доп.камеры с видео вызывной панели

RAILKMAN	ДОП. КАМЕРА	ВЫЗ.ПАНЕЛЬ	Commax
			ЗВУК
			ОБЩИЙ
			+12 В
			ВИДЕО
			ЗВУК
			ОБЩИЙ
			+12 В
			ВИДЕО
			ОБЩИЙ
			НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
			ВИДЕО
			LINE+
			LINE-

Блок сопряжения

MC-XL V.2

ГРОМКОСТЬ


УСИЛЕНИЕ


УСТАНОВКА № КВАРТИРЫ

128 64 32 16 8 4 2 1



Для примера установлена кв.№9
(8+1=9)

**Цоколёвка соединительного разъёма,
регуляторы громкости и перемычки для
кодирования № квартиры.**