

## ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ TUYA HW-400A



Беспроводной датчик движения HW-400A предназначен для отслеживания движения посторонних в охраняемом помещении. Принцип действия датчика основан на определении инфракрасного (ИК) излучения. Каждое живое существо - источник ИК излучения. Следовательно, как только датчик замечает его, он отправляет сигнал тревоги на центральный блок охранной сигнализации либо напрямую на ваш мобильный телефон. Эта функция становится доступной после того, как вы установили мобильное приложение Smart Life.

С помощью приложения, вы сможете организовать охрану, управление и мониторинг любого объекта вашей недвижимости, посредством подключения к интернет сети различных устройств, поддерживающих интернет-подключение к домашней сети WiFi.

С Tuya Smart у вас больше не возникнет необходимости покупать дорогостоящие охранные системы, все что вам нужно, это приобрести беспроводные WiFi извещатели и подключить их к домашней сети. Сигнализаторы задымленности, датчики движения и открытия двери, видеорекамеры и многое другое, все это в единой, универсальной охранной сигнализационной системе. Почувствуйте комфорт управления безопасностью вашей собственности.

Устройство стабильно функционирует при температуре в диапазоне от -10°C до +50°C и влажности воздуха <80%. Угол обнаружения составляет 110°, а радиус обнаружения 8 метров. В комплекте поставляется монтажное крепление и руководство пользователя.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название	WiFi PIR Sensor (ИК датчик движения)
Входная мощность	DC3V
Резервный ток	<45µA
Ток срабатывания	<160mA
Минимальное напряжение	<2.6V
Стандарты WIFI	802.11b/g/n 2.4GHz
Диапазон обнаружения	8М
Угол обнаружения	110°
Диапазон рабочих температур	-10°C~+50°C
Диапазон рабочей влажности	<80% RH
Размеры	56x84x38 мм
Вес	100 г
Комплектующие	Регулируемое настенное крепление, руководство пользователя

