

STARK COUNTRY – ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ



Загородные дома



Газовые котельные



Насосы и твердотопливные котлы



Охранно-пожарные системы



Системы видеонаблюдения



Медицина



Банки



Магазины



HORECA



IT оборудование



## STARK COUNTRY 1000 ONLINE RT

БОЛЬШЕ ЖИЗНИ  
И ТЕПЛА!

Высокий коэффициент мощности



Широкий диапазон зарядного тока!



Двойное преобразование тока



Режим ECO для экономии энергии



Программируемые выходы



STARK COUNTRY

stark  
COUNTRY

## ПРЕИМУЩЕСТВА



- + Топология ONLINE, время переключения на батареи 0мс.
- + Универсальный корпус Rack/Tower позволяет размещать ИБП как в 19" стойку, так и вертикально.
- + Широкий диапазон входного напряжения.
- + Настраиваемое зарядное устройство с 3 ступенями заряда.
- + Защита АКБ от глубокого разряда и перезаряда.
- + Высокая точность стабилизации напряжения и частоты.
- + Режим ECO, для экономии электроэнергии.
- + Программируемые выходные разъемы.
- + Возможность удаленного мониторинга по SNMP или WIFI.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Д×Ш×В **410×438×88 мм (2U)** Вес\* **6,6 кг**

### МОЩНОСТЬ

**1000 ВА**  
**900 Вт**

### ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ

**0 мс**

### ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Допустимый диапазон напряжения  
**110-300 В**



Допустимая температура эксплуатации  
**от 0°C до +40°C**

Напряжение, АС  
**230 В**

Частота  
**50 Гц**



Допустимая температура хранения  
**от -15°C до +50°C**

### ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Постоянная стабилизация напряжения



**Чистая синусоида**

Напряжение, АС  
**230 В**

Частота  
**50 Гц**



Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)  
**от 0% до 90%**



## АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ\*\*

Номинальное напряжение: **24 В**

Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: **×2 ШТ**

Емкость аккумулятора: **до 240 Ач**

Максимальный зарядный ток (программируемый)

**1/2/4/6/8/10/12 А**

### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ:



| Тип ИБП              | Марка АКБ                                  |                 |                  |
|----------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------|
|                      | <i>Ventura</i><br>future generation energy | <i>Sprinter</i> | Sonnenschein     |
| 1000 Online RT (12A) | Серия GP, GPL, FT, VTG                     | Серия P, XP     | Серия A400, A500 |

### РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,88

| Нагрузка      | Количество АКБ |         |          |          |            |
|---------------|----------------|---------|----------|----------|------------|
|               | 2x55 Ач        | 2x65 Ач | 2x100 Ач | 2x200 Ач | 2x2x120 Ач |
| <b>150 Вт</b> | 7,5 ч.         | 9,5 ч.  | 15 ч.    |          |            |
| <b>300 Вт</b> | 3 ч.           | 4 ч.    | 7 ч.     | 14,5 ч.  | 18 ч.      |
| <b>500 Вт</b> | 1,5 ч.         | 2 ч.    | 3,5 ч.   | 7,5 ч.   | 11 ч.      |
| <b>800 Вт</b> | Менее 1ч.      | 1 ч.    | 2 ч.     | 4 ч.     | 5,5 ч.     |



на территории РФ и в странах СНГ

ООО «ПАУЭРКОНЦЕПТ»

**+7 495 786 97 48** (Москва)  
**8 800 250 97 48**

Бесплатные звонки по России

**info@powerconcept.ru**

\* Вес приведен без аккумулятора.

\*\* Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно.

