

STARK COUNTRY – ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ



Загородные дома



Газовые котельные



Насосы и твердотопливные котлы



Охранно-пожарные системы



Системы видеонаблюдения



Медицина



Банки



Магазины



HORECA



IT оборудование



STARK COUNTRY 3000 ONLINE RT

БОЛЬШЕ ЖИЗНИ
И ТЕПЛА!

Высокий коэффициент мощности



Широкий диапазон зарядного тока!



Двойное преобразование тока



Режим ECO для экономии энергии




Программируемые выходы



STARK COUNTRY

stark
COUNTRY

ПРЕИМУЩЕСТВА



- +** Топология ONLINE, время переключения на батареи 0мс.
- +** Универсальный корпус Rack/Tower позволяет размещать ИБП как в 19" стойку, так и вертикально.
- +** Широкий диапазон входного напряжения.
- +** Настраиваемое зарядное устройство с 3 ступенями заряда.
- +** Защита АКБ от глубокого разряда и перезаряда.
- +** Высокая точность стабилизации напряжения и частоты.
- +** Режим ECO, для экономии электроэнергии.
- +** Программируемые выходные разъемы.
- +** Возможность удаленного мониторинга по SNMP или WIFI.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Д×Ш×В **630×438×88 мм (2U)** Вес* **12,4 кг**

МОЩНОСТЬ

3000 ВА
2700 Вт

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ

0 мс

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Допустимый диапазон напряжения
110-300 В

Допустимая температура эксплуатации
от 0°C до +40°C

Напряжение, АС

230 В

Частота
50 Гц

Допустимая температура хранения
от -15°C до +50°C

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Постоянная стабилизация напряжения



Чистая синусоида

Напряжение, АС

230 В

Частота
50 Гц

Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)
от 0% до 90%



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ**

Номинальное напряжение: **72 В**


Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: **×6 ШТ**

Емкость аккумулятора: **до 160 Ач**

Максимальный зарядный ток (программируемый)

1/2/4/6/8 А

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ:



| Тип ИБП | Марка АКБ | <i>Ventura</i> future generation energy | <i>Sprinter</i> | |
|---------------------|-----------|--|-----------------|------------|
| | Серия | Серия | Серия | Серия |
| 3000 Online RT (8A) | | GP, GPL, FT, VTG | P, XP | A400, A500 |

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,90

| Нагрузка | Количество АКБ | | | |
|----------------|----------------|---------|----------|----------|
| | 6x40 Ач | 6x65 Ач | 6x100 Ач | 6x150 Ач |
| 500 Вт | 5 ч. | 8 ч. | 13,5 ч. | 20 ч. |
| 1000 Вт | 2,5 ч. | 2,5 ч. | 6,5 ч. | 9 ч. |
| 1500 Вт | 1,5 ч. | 2 ч. | 3,5 ч. | 5,5 ч. |
| 2000 Вт | 1 ч. | 1,5 ч. | 2,5 ч. | 4 ч. |
| 2200 Вт | Менее 1ч. | 1 ч. | 2 ч. | 3,5 ч. |



на территории РФ и в странах СНГ

ООО «ПАУЭРКОНЦЕПТ»

+7 495 786 97 48 (Москва)
8 800 250 97 48

Бесплатные звонки по России

info@powerconcept.ru

* Вес приведен без аккумулятора.

** Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно.



STARK-UPS.RU