

# Руководство пользователя

## Накладной электромеханический замок



### 1 . Функции

- 1.1 Накладной электромеханический замок с функцией блокировки отпирания. Имеет функции электрической или ручной разблокировки.
- 1.2 Для использования совместно с домофонами или системами контроля доступа. Может использоваться в жилых домах, гостиницах, складах, школах и т.д.

### 2. Установка

- 2.1 Используя винты из комплекта установите замок и цилиндр на полотно двери, а ответную часть на дверную раму. Рекомендуемое расстояние между замком и ответной частью 5мм.
- 2.2 Отрегулируйте шестигранную гайку гаечным ключом № 12 в или плоскогубцы, если замок не закрывается или закрывается с большим усилием.
- 2.3 Подключите 9-12В DC 1А (12W). Нажмите кнопку или поверните ключ, замок должен открыться через 1с.

### **Внимание!!!**

**Непрерывная подача напряжения при разблокировке замка не должна превышать 8 секунд. Для безопасности используйте порошкообразные смазки для цилиндра.**

Сечение и длина медных проводов		
Сечение	Диаметр	Длина
0.3	0.6	8
0.5	0.8	15
1.0	1.2	25
1.5	1.4	40
2.5	1.8	60

